

i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W



DESCRIPTION DU PRODUIT

Station d'accueil de bureau USB-C compatible avec 2 moniteurs externes ayant une résolution 4K. Cette station est compatible avec tous les types d'ordinateurs portables équipés d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt. 6 ports USB, connexion rapide et fiable au réseau de la société grâce à un port LAN intégré, alimentation jusqu'à 100 W et installation derrière le moniteur - cette station d'accueil sera donc un partenaire idéal pour les professionnels. Cette station pourra bien entendu alimenter votre ordinateur portable ou votre tablette et ce, jusqu'à 100 W.

Le tout dernier protocole DP 1.4 intégré est également compatible avec une résolution de 5K/60 Hz, ce qui sera particulièrement apprécié par les graphistes professionnels, les analystes de données, les éditeurs de films et éventuellement aussi par les amateurs de vidéos haute définition.

Si vous avez besoin de raccorder un moniteur par l'intermédiaire d'un port HDMI, vous pouvez acheter un adaptateur [DP2HDMI4K60HZ](#) (i-tec DisplayPort to HDMI Adapter) qui vous procurera un port HDMI d'une résolution pouvant aller jusqu'à 4K et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre les 60 Hz.

- Raccordez jusqu'à deux moniteurs externes 4K/30Hz
- Fourniture de puissance : jusqu'à 100 W
- Deux ports DisplayPort sont disponibles
- 3 ports USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1 port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) et 2 ports USB-A 2.0 afin de raccorder facilement vos équipements USB et périphériques. Le port Gigabit Ethernet RJ-45 vous procurera une connexion Internet fiable, robuste et à haut-débit, compatible avec des débits de 10/100/1000 Mbps
- Jack combiné pour équipement audio et microphone en façade avant

- Le verrou Kensington protège contre le vol, surtout dans les espaces de travail partagés ou dans les espaces ouverts au public
- L'interrupteur de la station d'accueil permet une économie d'électricité maximale
- La station d'accueil est compatible avec le support VESA pour une installation pratique à la verticale derrière l'écran grâce au support VESA
- Compatible avec Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

Cette station d'accueil est disponible dans trois variantes :

1. **sans adaptateur de recharge USB-C (code du produit [C31DUALDPDOCKPD](#))**
2. **avec un adaptateur d'une puissance de 100 W (code du produit [C31DUALDPDOCKPD100W/UK](#))**

**Le système d'exploitation macOS n'est pas compatible avec la technologie de transmission de vidéo sur plusieurs écrans Multi Stream Transport (MST) et par conséquent, en cas de connexion à un macOS, la même image sera retransmise sur tous les moniteurs raccordés.*

Cette station d'accueil peut être utilisée sans que l'adaptateur d'alimentation ne soit raccordé. Dans un tel cas, les sorties vidéo DisplayPort, le port réseau LAN (RJ-45), le jack audio/mic et les deux ports USB-A 2.0 seront toujours fonctionnels. Les ports USB-A 3.2 Gen 1 et le port de données USB-C pourront ne pas fonctionner lorsque vous raccordez un appareil ayant des exigences énergétiques élevées (comme des disques SSD par exemple, et plus particulièrement des unités NVMe). La station d'accueil pourra même s'éteindre dans une telle situation. Pour pouvoir utiliser tous les ports et atteindre une vitesse de transmission des données maximale, nous vous recommandons de brancher l'adaptateur d'alimentation lorsque vous utilisez votre station d'accueil.

Remarque : Si vous raccordez un appareil équipé du système d'exploitation Android, la station d'accueil ne fonctionnera que si l'adaptateur d'alimentation sera raccordé. Chargeur non inclus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x câble USB-C intégré afin de pouvoir raccorder l'équipement (100 cm)
- Technologie de la station d'accueil : [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: jusqu'à 100 W
 - Consommation interne : 5-10 W ([plus d'infos ici](#))
- Ports vidéos:
 - 2x DisplayPort ([Support DP++](#))
- **Résolution :**
- **Dispositif hôte avec prise en charge de DisplayPort 1.2 :**

- 1 moniteur:
 - 1x DP → jusqu'à 4K/30Hz
 - 1x DP → jusqu'à 1080p/120Hz
- 2 moniteurs:
 - 2x DP → jusqu'à 2x 1080p/60Hz*.
- **Dispositif hôte avec prise en charge de DisplayPort 1.4 :**
 - 1 moniteur:
 - 1x DP → jusqu'à 4K/60Hz
 - 1x DP → jusqu'à 1440p/144Hz ou 1080p/240Hz
 - 2 moniteurs:
 - 2x DP → jusqu'à 2x 1440p/60Hz* ou 2x 4K/30Hz* ou 1080p/120Hz*.
- **Dispositif hôte avec DisplayPort 1.4 avec support DSC :**
 - 1 moniteur:
 - 1x DP → jusqu'à 5K/60Hz
 - 1x DP → jusqu'à 4K/144Hz ou 1440p/240Hz ou 1080p/360Hz
 - 2 moniteurs:
 - 2x DP → jusqu'à 2x 4K/60Hz*.
 - 2x DP → jusqu'à 2x 1440p/144Hz*.
- 1x port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, uniquement pour les données)
- 1x port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) + PD (données + power delivery)
- 3x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x port USB-A 2.0
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
- 1x port 3,5 mm Combo Audio
- Clonage de l'adresse MAC : Oui (en utilisant le logiciel [i-tec Docker Pro](https://www.i-tec.pro))
- WOL : S1, S2, S3
- Indication LED
- Interrupteur ON/OFF pour allumer et éteindre la station d'accueil
- Compatible avec un verrou Kensington
- OS: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, ChromeOS, Linux
- Dimensions du produit: 113 x 113 x 26 mm
- Poids du produit: 245 g
- Dimensions de l'emballage: 338 x 150 x 55 mm

- Poids de l'emballage: 458 g

Configuration matérielle requise :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre.

Configuration requise pour Power Delivery :

- Dispositif avec un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre avec prise en charge de Power Delivery.

Exigences en matière de sortie vidéo :

- Appareil avec un port USB-C ou USB4 libre avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort ou un port Thunderbolt™ 3/4/5.

Système d'exploitation :

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, ChromeOS, Linux

* macOS ne prend pas en charge la technologie Multi Stream Transport (MST). Si vous connectez deux moniteurs à la station sous macOS, les deux moniteurs afficheront la même image.

** iPadOS, Android ne prennent pas en charge la technologie de transfert vidéo multi-écrans, ni l'option d'écran étendu. Cela signifie que lorsqu'ils sont connectés à un moniteur externe, seul l'écran miroir sera affiché. (Non valable pour les androïdes avec l'extension DEX et Easy Projection)

Cette station d'accueil peut être utilisée sans que l'adaptateur d'alimentation ne soit raccordé. Dans un tel cas, les sorties vidéo DisplayPort, le port réseau LAN (RJ-45), le jack audio/mic et les deux ports USB-A 2.0 seront toujours fonctionnels. Les ports USB-A 3.2 Gen 1 et le port de données USB-C pourront ne pas fonctionner lorsque vous raccordez un appareil ayant des exigences énergétiques élevées (comme des disques SSD par exemple, et plus particulièrement des unités NVMe). La station d'accueil pourra même s'éteindre dans une telle situation. Pour pouvoir utiliser tous les ports et atteindre une vitesse de transmission des données maximale, nous vous recommandons de brancher l'adaptateur d'alimentation lorsque vous utilisez votre station d'accueil.

Remarque : Si vous raccordez un appareil équipé du système d'exploitation Android, la station d'accueil ne fonctionnera que si l'adaptateur d'alimentation sera raccordé. Chargeur non inclus

LES SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PIECE I-TEC	DESCRIPTION DU PRODUIT ET EAN
C31DUALDPDOCKPD	i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W EAN: 8595611703683

Matériel	
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4

Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Caractéristiques physiques	
Dimensions du produit	113 x 113 x 26 mm
Poids du produit (hors emballage)	245 g
Dimensions du paquet	338 x 150 x 55 mm
Poids du produit (y compris emballage)	458 g

Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie

Contenu de l'emballage	
• Produit • Manuel de l'utilisateur	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 06/02/2026 15:12:14