

HL-1212W

Imprimante Laser Monochrome Compacte avec Wifi



Fonctionnalités principales

Rapidité d'impression

- Vitesse d'impression jusqu'à 20 ppm pour vous aider à accroître votre productivité

Gestion du papier

- Entrée papier 150 feuilles

Connectivités

- Interface USB 2.0 Hi-Speed
- Partage à plusieurs utilisateurs grâce au Réseau Wifi

Toners

- Toner de démarrage de 1 000 pages¹
- Toner de remplacement de 1 000 pages¹

Haute qualité d'impression

- Résolution d'impression jusqu'à 2 400 x 600 dpi

Compacité

- Design compact et élégant pour s'adapter à votre espace de travail



Généralités

Technologie	Laser Electrophotographique
Processeur	200 MHz
Interface	USB 2.0 Hi-Speed
Interface Réseau	Wifi IEEE 802.11b.g/n
Vitesse d'impression (A4)	Jusqu'à 20 ppm (pages par minute)
Résolution	Jusqu'à 2 400 dpi (2 400 x 600 dpi), 600 x 600dpi
Mémoire	32 Mo
Temps de sortie 1^{ère} page	Moins de 10s depuis le mode Prêt
Temps de préchauffage	Moins de 18s depuis le mode Prêt
Emulation	GDI
Panneau de contrôle	LED

Fonctionnalités du pilote d'impression

Impression N-en-1³	Réduction de 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 sur une seule page A4 (Mac, jusqu'à 2, 4, 6, 9, ou 16)
Impression Poster⁴	Agrandit une page A4 en un poster de 4, 9, 16 ou 25 pages A4
Impression de filigrane⁴	Identifie les documents avec un texte prédéfini ou avec un message personnalisé
Impression ID⁴	Ajoute une identification aux documents imprimés (date et heure, message court, identifiant utilisateur)
Recto-verso manuel⁴	Impression des documents en recto-verso manuellement
Mode Livret⁴	Impression de livret au format A5 grâce au recto-verso manuel
Saut de page blanche⁴	Ignore les pages blanches lors de l'impression
Profils d'impression³	Stocke vos paramètres préférés pour les réutiliser ultérieurement
Impression du texte en noir⁴	Convertit tout le texte en noir lors de l'impression

Gestion du papier

Entrée papier²	Bac standard 150 feuilles
Sortie papier²	50 feuilles face vers le bas

Spécifications des supports

Types et poids des supports	Papiers normaux et recyclés (65 - 105 g/m ²)
Tailles des supports	A4, Lettre, Legal, Folio, A5, A5 bords longs, B5, Exécutive

¹Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19752

²Calculé avec du papier de 80 g/m²

³Windows® & Mac® uniquement

⁴Windows® uniquement

⁵Option téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

⁶Le nombre maximum de pages imprimées par mois sert à comparer la durabilité des produits Brother. maximiser la vie de l'imprimante, il est préférable de choisir une imprimante avec un cycle de service qui dépasse de loin vos besoins d'impression

Impression via Internet / Smartphone

iPrint&Scan (Android)	Imprimer directement depuis n'importe quel Smartphone ou tablette sous Android
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Imprimer directement depuis un iPad / iPhone / iPod Touch
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Imprimer directement depuis n'importe quel Smartphone sous Windows®
Print&Scan (Windows® 8 & RT)	Imprimer directement depuis n'importe quel tablette sous Windows® 8 ou Windows RT

Protocoles et sécurité réseau

Réseau WiFi	IEEE 802.11b/g/n (Mode Infrastructure / Mode Adhoc)
Support d'installation WiFi	Wi-Fi Protected Setup (WPS) & AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
Applications WiFi	Vertical Pairing
Protocoles réseaux	TCP/IP (IPv4 and IPv6) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print)
IPv4	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print)
IPv6 (désactivé par défaut)	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH
Sécurité Wifi	Alertes d'incidents envoyés à l'adresse email définie
Notifications par E-mail	Limitier le nombre d'utilisateurs du réseau pouvant ou ne pouvant pas accéder au périphérique sur le réseau
Restriction IPv4	

Utilitaires de gestion réseau

Outil de gestion web	Gestion du serveur d'impression via le réseau
Assistant de déploiement⁴	Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau
BRAdmin Professionnel^{3 4&5}	Pour la gestion des réseaux LAN/WAN

Consommables

Toner de démarrage	1000 pages ¹
Toner standard	TN-1050 – 1 000 pages ¹
Tambour	DR-1050 – 10 000 A4 pages
Contenu du carton	Cartouche de toner, tambour, cordon d'alimentation, pilote d'installation pour Windows®, guide d'installation rapide. Câble PC non-inclus

La fréquence de remplacement des consommables varie en fonction de la complexité des documents à imprimer, le taux de couverture, le format papier, le nombre de pages par tâche, et le type de support.

Compatibilité du pilote d'impression

Windows®	Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows Vista® (32 & 64 bit editions) Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) Windows® XP Home Edition Windows® Server 2012 R2, 2012 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions)
Macintosh⁵	OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (environnement x86/x64)

Dimensions & Poids

Avec carton	415 x 303 x 324mm 5.6Kg
Sans carton	340 x 238 x 189 mm 4,6 Kg

Volumes d'impression

Mensuel recommandé	Jusqu'à 1000 pages
Maximum ponctuel mensuel⁶	Jusqu'à 10 000 pages/mois

Environnement

Consommation électrique	380W en impression, 40W en mode Prêt, 0,7W en mode veille, 0,28W éteinte
Valeur TEC	0,310 kWh/semaine
Pression sonore	Moins de 51dBa en impression Mode prêt : inaudible
Puissance sonore	Moins de 6,6BA en impression Mode prêt : inaudible
Mode Economie d'énergie	Ce mode permet à l'imprimante de consommer moins d'énergie lorsqu'elle n'imprime pas
Mode Economie de toner	Réduit la consommation de toner et aide à réduire les coûts
Blue Angel	Oui

¹Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19752

²Calculé avec du papier de 80 g/m²

³Windows® & Mac® uniquement

⁴Windows® uniquement

⁵Option téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

⁶Le nombre maximum de pages imprimées par mois sert à comparer la durabilité des produits Brother. maximiser la vie de l'imprimante, il est préférable de choisir une imprimante avec un cycle de service qui dépasse de loin vos besoins d'impression